



# Multilume Flat Troldekt



## Installation

Armatur til indbygning i loft. For montage i Troldekt K5-FN via 4 flige der vippes ud samt C60 loft 25 og 35 mm hvor armaturhuset skrues op mod bæreprøfilen og derefter skrues rammen fast i armaturet.

## Tilslutning

Tilslutning til driver, som bestilles separat. Driveren kan placeres ved siden af armaturet. Klemrække 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> (ved lysstyring 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>). Mulighed for sløjfning.

## Udførelse

Armaturhus i hvidlakeret stålplade (RAL 9016).

## Afskærmning

*Delta* – mikroprismatisk afskærmning i akryl (PMMA) med en tynd opal diffusor (akryl/PMMA) indvendigt.

Alternativt opal skive i frostet akryl (PMMA).

## LED- information

3000 K: Ra (CRI) min. 80, MacAdam 3 SDCM.

Levetid driver: op til 100.000 h/10 % (max udfald).

## Øvrigt

Armaturet skal tilsluttes funktionsjord. Vægt ca 5 kg.

Armatur			
Modul	Afskærmning	CCT, K	Best. nr
600 × 600	Delta	3000	<b>10999-2371</b>
600 × 600	Opal	3000	<b>10999-2328</b>

Driver/styring			
	Effekt armatur, W	Lumen output Delta/Opal, lm	Best. nr
Standard	21	2800/3200	<b>99015</b>
DALI	21	2800/3200	<b>99016</b>
Standard	28	3700/4200	<b>99038</b>
DALI	28	3700/4200	<b>99046</b>
Standard	32	4400/4900	<b>99039</b>
DALI	32	4400/4900	<b>99047</b>



Eks. på armatur skruet mod bæreprøfil.